



EKF



ПАСПОРТ
УМНЫЙ
УДЛИНИТЕЛЬ
Wi-Fi



1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Умный удлинитель с USB Wi-Fi EKF Connect предназначен для ручного и дистанционного управления подачей электроэнергии к электроприборам. Умный удлинитель позволяет управлять 4-мя гнездами одновременно и блоком USB, с помощью мобильного приложения EKF Connect.

1.2 Применяется в однофазных цепях переменного тока номинальным напряжением 230-250 В частотой 50-60 Гц.

1.3 Для работы умного удлинителя необходимо наличие беспроводной сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и выходом в сеть Интернет.

1.4 Управление удлинителем осуществляется с любого устройства на базе операционной системы Android 4.4 / IOS 8.0 или выше. Для управления необходимо установить приложение EKF Connect.

1.5 Умные удлинители соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 037/2016.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Таблица 1 – Технические параметры умного удлинителя Wi-Fi EKF Connect

Параметр	Значение
Напряжение / частота сети, В / Гц	250 / 50-60
Максимально допустимый общий суммарный ток, А	16
Максимально допустимая общая мощность нагрузки, Вт	4000
Количество выходных розеток, шт	4
Количество выходных гнезд USB зарядки, шт	3

Продолжение таблицы 1

Параметр	Значение
Номинальное выходное напряжение USB зарядки, В	5
Максимальный общий ток USB зарядки, А	3,1
Длина кабеля, м	1,8
Размер устройства, мм	312x55x39
Вес, г	610

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УМНОГО УДЛИНИТЕЛЯ

3.1 Подготовка устройства к работе

3.1.1 Удостоверьтесь что сеть Wi-Fi включена, имеет соединение с Интернетом.

3.1.2 Удостоверьтесь что Ваше мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi и имеет соединение с Интернетом.

3.1.3 Скачайте приложение EKF Connect из магазина приложений Apple store / Google Play / AppGallery.



Скачайте приложение EKF Connect

3.1.4 Запустите приложение EKF Connect и, следуя экранным подсказкам, пройдите процедуру регистрации учетной записи (для новых пользователей) или войдите в систему с уже существующим аккаунтом.

3.2 Добавление устройства в приложении

3.2.1 В главном окне приложения перейдите в раздел «добавить устройство» или нажмите значок «+» (рис. 1.1.).

3.2.2 Выберите тип устройства «удлинитель» (рис. 1.2).

3.2.3 Далее следуйте указаниям инструкций в приложении (рис. 1.3).



Рис. 1.1



Рис. 1.2



Рис. 1.3

4 ВОЗМОЖНОСТИ УМНОГО УДЛИНИТЕЛЯ

4.1 Умный удлинитель с USB Wi-Fi EKF Connect имеет следующие функции:

- Умный удлинитель позволяет управлять 4-мя розетками одновременно и блоком USB;
- Удаленное включение/отключение электроприборов из любой точки планеты при наличии подключения к Интернету;
- Отключение по таймеру обратного отсчета;
- Включение/отключение по расписанию;
- Функция USB-зарядки;
- Управление голосом с помощью голосовых помощников – Алиса от компании Яндекс и Маруся от Mail.ru Group.

4.2. Используя вкладку «Умные сценарии» вы можете создавать различные сценарии работы удлинителя, в том числе совместно с другими устройствами, подключенными через приложение.

Ваши сценарии управления могут быть настроены и активироваться исходя из вашего местоположения, погодных условий, рассвета/заката и др.

5 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование и хранение удлинителей осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

Хранение должно осуществляться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 60-70%.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

Удлинитель, вышедший из строя, следует утилизировать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7 КОМПЛЕКТНОСТЬ.

1. Умный удлинитель с USB Wi-Fi PRO EKF Connect – 1 шт.
2. Паспорт-Инструкция – 1 шт.

8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения,
исчисляемый с даты производства: 7 лет.

Гарантийный срок эксплуатации,
исчисляемый с даты продажи: 7 лет.

9 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Подпись продавца _____

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: ООО «ЦЕЦФ Электрик Трейдинг (Шанхай) Ко.»,
1412, Санком Цимик Тауэр, 800 Шанг Ченг Род,
Пудонг Нью Дистрикт, Шанхай, Китай.

Manufacturer: «CECF Electric Trading (Shanghai) Co.», LTD,
1412, Suncome Cimic Tower, 800 Shang Cheng Road,
Pudong New District, Shanghai, China.

Импортер и представитель торговой марки EKF
по работе с претензиями: ООО «Электрорешения»,
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)
Тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)

Importer and EKF trademark service representative:
«Electroresheniya», LTD, Otradnaya st., 2b bld. 9, 5th floor,
127273, Moscow, Russia.
Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line)
Tel.: 8 (800) 333-88-15 (free)



www.ekfgroup.com